

Реле-активатор Модель KA713



KA713 використовується для активації та де-активації різних електронних та електричних пристроїв при введенні авторизованого коду з ключа-брелока.

Застосування: увімкнення та вимкнення електроприводів воріт та ролет, систем освітлення, тривожної сигналізації, керування виконавчими пристроями систем контролю доступом та іншими електричними пристроями.

Технічні характеристики:

Корпус	Пластик
Розмір (Д x В x Ш)	68,9 x 21,0 x 63,3 мм
Температура середовища	-35°C ... +65°C
Максимальний струм комутації на контактах реле	8А, 250 В змінного струму 8А, 30 В постійного струму
Живлення	1 літєвий елемент CR123А
Програмування	Автономне за допомогою ключа-брелока або з ПК з використання ПЗ LNL Software
Вага	115 г
Комплект поставки	1 x KA713 1 x елемент живлення CR123А

